

Übersicht

	eibPort LAN	eibPort LAN/ISDN	eibNode
Kommunikation/Anbindung			
Busanbindung	EIB TP oder Powernet	EIB TP oder Powernet	EIB TP
LAN Anbindung	X	X	X
ISDN Anbindung		X	
E-Mail	X	X	ja mit eibVision
SMS	X	X	ja mit eibVision
DynDns fähig	ja, über Router	ja, über Router	
Bereichs- und Linienkopplerfunktion			X
Topologie	beliebige Position innerhalb der EIB Toplogie	beliebige Position innerhalb der EIB Toplogie	Topologie-konzepte mit Fast-Backbone (10Mbit/s)
Visualisierungsmöglichkeiten			
Endkundenvisualisierung über PC möglich	X	X	ja mit eibVision
Endkunde kann komplette Programmierung vornehmen	X	X	
Bedienung via Handy	ja, WAP Handy	ja, WAP Handy	
PDA -Visualisierung	X	X	
Videobilder einbindbar	ja, Netzwerkkamera	ja, Netzwerkkamera	
Schaltuhrfunktion vom Endkunden einstellbar	X	X	ja mit eibVision
mehrere Benutzerebenen möglich	X	X	ja mit eibVision
Lichtszenen vom Endkunden bearbeitbar	X	X	
Funktionen (Auszug)			
iETS (Fernwartung mit der ETS möglich)	X	X	
Anbindung Slimserver (Musiksteuerung)	X	X	
Anbindung Infrarot Sender/Empfänger	X	X	
Einbindung in MS MediaCenter Edition (Fernsehen)	X	X	
direkte Übernahme von ETS Adressen	X	X	ja mit eibVision
Logikfunktionen realisierbar	X	X	ja, umfangreich, mit Offline-Testmöglichkeit in der eibVision
Zeitfunktionen und Zeitschaltuhren	X	X	X
Alarmmeldung via E-Mail	X	X	ja mit eibVision
Historiespeicher	10.000 Telegramme	10.000 Telegramme	10.000 Telegramme
Webserver integriert	X	X	X
Verwaltbare User	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Videokameras einbindbar	X	X	ja mit eibVision
Adresszustandstabelle	X	X	X
Erstellen eigener Icons/Bedienelemente	X	X	ja mit eibVision
Anlagenkopplung	X	X	X
IP-Telegramme senden	X	X	
Datenbankanbindung	ja, MySQL	ja, MySQL	
Zeitservice	EIB Zeit/Datum-Sender	EIB Zeit/Datum-Sender	EIB Zeit/Datum-Sender
NTP-Client	X	X	
Allgemein			
Einbauform	REG	REG	REG
Größe	8TE	8TE	6TE
Anzahl verwaltbarer EIB Adressen	unbegrenzt	unbegrenzt	unbegrenzt
Interne Adressierung	über 32.000 virtuelle Gruppen-adressen	über 32.000 virtuelle Gruppen-adressen	über 32.000 virtuelle Gruppen-adressen
benötigt Hilfsspannung	10-30V=	10-30V=	10-30V=
Verbrauch	<=5 VA	<=5 VA	<=5 VA